

## DIESEL 4000 C



Дизельная генераторная установка на базе двигателя Kohler Diesel Fuel-OHV. Предназначена для профессионального использования в интенсивном режиме. Низкий показатель расхода топлива. Большой моторесурс двигателя.

### Технические характеристики

Макс.мощность при напряжении 230В (1 фаза, ISO 8528), кВт	3,40
Макс.мощность при напряжении 230В (1 фаза), кВА	4,25
Объем встроенного топливного бака, л	4,3
Размеры ДхШхВ (см)	81x55,5x59
Масса без топлива (кг)	70
Уровень звукового давления (Lwa)	108
Уровень шума (Дба) - 7м	85

### Двигатель

Производитель двигателя	Kohler Diesel Fuel-OHV
Тип двигателя	KD 350
Тип топлива	Дизель
Мощность в л.с. при 3600 об/мин	10
Защита двигателя при низком уровне масла	-
Электрический запуск	-
Автономность работы (ч)	4,8

### Генератор

Розетка на 230В	да
Розетка на 12В	-

### Дополнительные опции

Защитный чехол	-
Тележечный комплект	RKB1
Дифференциальные автоматы защиты	R01
Комплект автоматики	-
Ручной переключатель источника тока	R05M
Типы разъемных соединителей	2x2P+T230В 10/16А - Автомат защиты

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

**smd@nt-rt.ru | www.sdmo.nt-rt.ru**